VPS

Videocitofono wireless · Video Panel System

Videocitofono wireless con touch screen da 7 pollici per edifici residenziali e per uffici. L'installazione è rapida e semplice, senza cablaggi complessi. Residenti e amministratori effettuano videochiamate e gestiscono tutte le impostazioni tramite l'app PalGate e il PAL Web Portal.



DISPLAY E TELECAMERA

Display	**Touch screen da 7 pollici, 720 × 1280**
Vetro	**Vetro antivandalo**
Telecamera	**8 MP, angolo di visione di 120°**

CONNETTIVITÀ

Rete cellulare	**4G / 3G / 2G**
Wi-Fi	**802.11b/g/n; 2400–2482 MHz**
Bluetooth	**BT 4.2 LE**
NFC	**13,56 MHz**
Ethernet	**10/100 Mbps**
Lettore di tessere	**MIFARE, MIFARE Ultralight C**

MODALITÀ DI APERTURA

Riconoscimento facciale · **App PalGate** · **Videochiamata** · **Codice PIN** · **Tessera o tag NFC/RFID** · **Lettore Wiegand 26** · **Smartwatch (Google e Android)**

INGRESSI, USCITE E ALIMENTAZIONE

Relè	**2 relè (N.A./N.C.)**
Ingressi	**2 ingressi**
Alimentazione	**48 Vcc e/o PoE+**
Consumo	**4,3 W (standby); 7,7 W (in funzione)**
PoE	**Interfaccia PD PoE+ completamente integrata, conforme allo standard IEEE 802.3**
Altre interfacce	**Lettore Wiegand a 26 bit**

MECCANICA E AUDIO

Audio	**Altoparlante: nascosto, 15W / 4 Ω; microfono: −42dB ±3dB @ 94dB SPL**
Installazione	**Montaggio a parete o a incasso**
Dimensioni	**251,6 × 129,6 mm (9,9 × 5,1 in)**
Temperatura di esercizio	**Da −20 °C a +65 °C (da −4 °F a +149 °F)**
App supportata	**App PalGate per Android e iOS**
Lingue	**Inglese, ebraico, russo, spagnolo, olandese, francese, portoghese, norvegese, danese**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Videochiamate ai residenti tramite l'app PalGate
- Chiamata tramite numero dell'appartamento o dall'elenco degli appartamenti
- Inserimento del codice PIN per gli utenti autorizzati
- Lettore di tessere e tag NFC/RFID
- Barra del titolo personalizzata e didascalia del salvaschermo
- Gestione tramite l'app PalGate e il PAL Web Portal

INSTALLAZIONE

- Montaggio a parete o a incasso
- Altezza consigliata della telecamera: 1,5 m (4,9 ft)
- Guarnizione da applicare (obbligatoria)
- Installazione a cura di un installatore professionista

ⓘ **Nota.** Il sistema funziona su rete cellulare 4G; è responsabilità del cliente garantire la ricezione 4G nel luogo di installazione.