VPS

Trådløs video-porttelefon · Video Panel System

En trådløs video-porttelefon med 7-tommers berøringsskjerm for bolig- og kontorbygg. Installasjonen er rask og enkel, uten behov for komplisert kabling. Beboere og administratorer foretar videosamtaler og administrerer alle innstillinger via PalGate App og PAL Web Portal.



SKJERM OG KAMERA

Skjerm	**7-tommers berøringsskjerm, 720 × 1280**
Glass	**Hærverkssikkert glass**
Kamera	**8 MP, 120° synsvinkel**

TILKOBLING

Mobilnett	**4G / 3G / 2G**
Wi-Fi	**802.11b/g/n; 2400–2482 MHz**
Bluetooth	**BT 4.2 LE**
NFC	**13,56 MHz**
Ethernet	**10/100 Mbit/s**
Kortleser	**MIFARE, MIFARE Ultralight C**

ÅPNINGSMETODER

Ansiktsgjenkjenning · **PalGate App** · **Videosamtale** · **PIN-kode** · **NFC/RFID-kort eller -brikke** · **Wiegand 26-leser** · **Smartklokker (Google og Android)**

INNGANGER, UTGANGER OG STRØM

Releer	**2 releer (NO/NC)**
Innganger	**2 innganger**
Strømforsyning	**48 VDC og/eller PoE+**
Strømforbruk	**4,3 W (hvilemodus); 7,7 W (drift)**
PoE	**Fullt integrert PoE+ PD-grensesnitt i samsvar med IEEE 802.3**
Andre grensesnitt	**Wiegand 26-bits leser**

MEKANIKK OG LYD

Lyd	**Høyttaler: skjult, 15 W / 4 Ω; mikrofon: −42 dB ±3 dB @ 94 dB SPL**
Installasjon	**Utenpåliggende eller innfelt montering**
Mål	**251,6 × 129,6 mm (9,9 × 5,1 in)**
Driftstemperatur	**−20 °C til +65 °C (−4 °F til +149 °F)**
Støttet app	**PalGate App for Android og iOS**
Språk	**Engelsk, hebraisk, russisk, spansk, nederlandsk, fransk, portugisisk, norsk, dansk**

HOVEDFUNKSJONER

- Videosamtaler til beboere via PalGate App
- Anrop via leilighetsnummer eller fra leilighetsoversikten
- Inntasting av PIN-kode for autoriserte brukere
- NFC/RFID-leser for kort og brikker
- Tilpasset tittellinje og tekst på skjermspareren
- Administrasjon via PalGate App og PAL Web Portal

INSTALLASJON

- Utenpåliggende eller innfelt montering
- Anbefalt kamerahøyde: 1,5 m (4,9 ft)
- Pakningen må monteres (obligatorisk)
- Installasjon av en profesjonell installatør

ⓘ **Merk.** Systemet fungerer via et 4G-mobilnett; kunden er ansvarlig for å sikre 4G-mottak på installasjonsstedet.